


## Highly Secure FM Keeloq

### Features

- FM Remote Control System
- Keeloq™- High Security
- Range up to 100metres 
- 1 -4 button versions
- Transmitter Waterproof to IP68
- 12 or 24Vdc Supply
- 'Easy Learn' up to 7 Transmitters
- Easy Installation via Screw Terminals
- Relay Changeover Outputs 5A @ 230Vac
- Momentary or Latching Outputs



### Description

A highly secure general purpose remote control, which can be used for controlling many different applications. The system utilises Keeloq code hopping protocol to ensure reliable operation.

Easy to install, the receiver is connected using standard 'screw terminals' provided. Power to the receiver is 12 or 24Vdc and the output(s) can switch up to 5A at 230Vac. The receiver outputs operate when the transmitter switch is pressed. The outputs can be set to 'momentary' or 'latching' operation.

The system is supplied ready to 'plug and play', in addition a further 6 transmitters can be 'learnt' to the receiver.

Part Number	Description	Freq (MHz)
FOBLOQF-4S1	1 channel FOBLOQ system	433.92
FOBLOQF-4S2	2 channel FOBLOQ system	433.92
FOBLOQF-4S3	3 channel FOBLOQ system	433.92
FOBLOQF-4S4	4 channel FOBLOQ system	433.92

# FOBLOQF Remote Control



## Additional Transmitter Key Fobs



Part No	Additional	FM Transmitters
FOBLOQF-4T1	Transmitter Key fob 1 switch	433.92
FOBLOQF-4T2	Transmitter Key fob 2 switch	433.92
FOBLOQF-4T3	Transmitter Key fob 3 switch	433.92
FOBLOQF-4T4	Transmitter Key fob 4 switch	433.92


### Key fob dimensions:

(All dimensions in mm)



### Enclosure dimensions:

(All dimensions in mm)




# FOBLOQF Remote Control



## Data Outputs

Each output relay provides an isolated switch. Outputs 2 to 4 Connections are Common (COM) and Normally Open (NO) which close together when activated. Output 1 has an additional Normally Closed (NC) changeover contact.



The action of the relay outputs is set by Option link setting Jumper. A link is made / removed by the small shorting link 'cap' placed over the pin header.

Option Link 1 Fitted = Momentary Operation


Option Link 1 Not Fitted = Latching Operation

### *Please Note:*

The relay contacts in this unit are for functional use only and must not be used for isolation purposes.

WARNING When used to switching mains voltage this product must be installed by a competent electrician.

## Option Links



## Learning a New Transmitter Keyfob

Briefly short the two 'learn' pins on the receiver PCB, the receiver relays will click continuously.

Press any transmitter button once, the receiver relays will stop.

Press the same transmitter button again, the receiver relays will 'buzz' briefly.

After a short time delay for reset, this transmitter will operate the Receiver.

## Erasing Existing Transmitters

Short the two learn pins on the receiver for 10 seconds then remove the short.

The receiver relays will 'buzz' briefly after the 10 seconds to indicate the Tx encoder(s) have been erased

**NOTE:** You can not erase individual Transmitters

# FOBLOQF Remote Control



## Technical Specification

### Fobloq Transmitter Key fob

Battery Type: CR2032 (supplied)

Electrical Characteristics	Min	Typical	Max	Units
Supply Voltage	2.3	3	3.3	V
Supply Current : Quiescent		<1		uA
Supply Current : Transmitting		17		mA
Operating frequency		433.92		MHz
Output Power			10	dBm
Frequency Tolerance		60		KHz

## Receiver Decoder

Dimensions: 90mm (108mm incl Flange) x 53mm x 30mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Min	Typical	Max	Units
Supply Voltage for +12Vdc	11	12	13	Vdc
for +24Vdc	23	24	25	Vdc
Supply Current: Quiescent		14		mA
All relays operating		140		mA

## Replacing the Battery

Remove the screws holding the back panel in place. Open the case and change the battery. Ensure you check the orientation of the battery.

Battery Type CR2032 (Supplied)



# FOBLOQF Remote Control



## Simplified Declaration of Conformity (RED)

**BG** - С настоящото RF Solutions Limited декларира, че този тип радиосъоръжение дефинирани в този документ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**CS** - Tímto RF Solutions Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení definované v tomto dokumentu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**DA** - Hermed erklærer RF Solutions Limited, at radioudstyrstypen defineret i dette dokument er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**DE** - Hiermit erkläre RF Solutions Limited, dass der Funkanlagentyp in diesem Dokument definiert der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**EL** - Με την παρούσα ο/η RF Solutions Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορίζεται σε αυτό το έγγραφο πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**EN** - Hereby, RF Solutions Limited declares that the radio equipment type defined within this document is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**ES** - Por la presente, RF Solutions Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico definido dentro de este documento es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**ET** - Käesolevaga deklareerib RF Solutions Limited, et käesolev raadioseadme tüüp määratletud selles dokumendis vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**FI** - RF Solutions Limited vakuuttaa, että radiolaitetyypin määrättyä selles dokumendis on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**FR** - Le soussigné, RF Solutions Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**HR** - RF Solutions Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa definirani u ovom dokumentu u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**HU** - RF Solutions Limited igazolja, hogy a dokumentumban meghatározottak szerint típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**IT** - Il fabbricante, RF Solutions Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio definito all'interno di questo documento è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**LT** - Aš, RF Solutions Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas apibrėžta šiame dokumente atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**LV** - Ar šo RF Solutions Limited deklarē, ka radioiekārta kas definēts šajā dokumentā atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**MT** - B'dan, RF Solutions Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju definit f'dan id-dokument huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**NL** - Hierbij verklaar ik, RF Solutions Limited, dat het type radioapparatuur gedefinieerd in dit document conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**PL** - RF Solutions Limited niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego zdefiniowanego w tym dokumencie jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**PT** - O(a) abaixo assinado(a) RF Solutions Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio definido neste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**RO** - Prin prezenta, RF Solutions Limited declară că tipul de echipamente radio definit în acest document este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SK** - RF Solutions Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu definované v tomto dokumente je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SL** - RF Solutions Limited potrjuje, da je tip radijske opreme opredeljeno v tem dokumentu skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SV** - Härmed försäkrar RF Solutions Limited att denna typ av radioutrustning definieras i detta dokument överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

### RF Solutions Ltd. Recycling Notice

Meets the following EC Directives:

#### DO NOT

Discard with normal waste, please recycle.

#### ROHS Directive 2011/65/EU and amendment by 2015/863/EU

Specifies certain limits for hazardous substances.

#### WEEE Directive 2012/19/EU

Waste electrical & electronic equipment. This product must be disposed of through a licensed WEEE collection point. RF Solutions Ltd., fulfils its WEEE obligations by membership of an approved compliance scheme. Environment Agency registration number **WEE/JB0104WV**.



### Waste Batteries and Accumulators Directive 2006/66/EC

Where batteries are fitted, before recycling the product, the batteries must be removed and disposed of at a licenced collection point. RF Solutions battery producer number **BPRN00060**.

#### Disclaimer:

Whilst the information in this document is believed to be correct at the time of issue, RF Solutions Ltd does not accept any liability whatsoever for its accuracy, adequacy or completeness. No express or implied warranty or representation is given relating to the information contained in this document. RF Solutions Ltd reserves the right to make changes and improvements to the product(s) described herein without notice. Buyers and other users should determine for themselves the suitability of any such information or products for their own particular requirements or specification(s). RF Solutions Ltd shall not be liable for any loss or damage caused as a result of user's own determination of how to deploy or use RF Solutions Ltd's products. Use of RF Solutions Ltd products or components in life support and/or safety applications is not authorised except with express written approval. No licences are created, implicitly or otherwise, under any of RF Solutions Ltd's intellectual property rights. Liability for loss or damage resulting or caused by reliance on the information contained herein or from the use of the product (including liability resulting from negligence or where RF Solutions Ltd was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict RF Solutions Ltd's liability for death or personal injury resulting from its negligence.

[www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

RF Solutions Ltd

William Alexander House, William Way, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9AG

Sales: +44 (0)1444 227900

Tech Support: +44 (0)1444 227909

